



Системы Связи: [г. Красноярск, ул. Весны, 2](#)

Работаем: Пн-Пт: 10:00–18:00

Мы на связи:



☎ Телефон: +7-391-249-1040

📱 Тел.|WA|Telegram: [+79029904090](#)

Обзор и настройка автомобильной рации
МегаДжет 3031М ТУРБО: всё, что нужно знать
дальнобойщику, таксисту и туристу



В мире профессиональных радиостанций для автомобилистов немногие модели могут похвастаться таким удачным сочетанием надёжности, функциональности и доступности, как **MegaJet MJ-3031M turbo**. Эта рация производится в Южной Корее и уже три десятка лет пользуется отличной репутацией среди дальнбойщиков, водителей такси и любителей радиосвязи по всей России.

Что нового в МегаДжет 3031М ТУРБО версии 2024 года

Технические улучшения:

- Увеличенная мощность передатчика до 18 Ватт
- Современный 7-цветный LCD дисплей с регулируемой подсветкой
- Алюминиевый корпус-радиатор для эффективного охлаждения
- Регулируемый автоматический шумодавитель (ASQ)
- Отдельная кнопка активации русской сетки (~5 кГц)

Функциональные новинки:

- Подавитель импульсных помех
- Быстрый доступ к каналу дальнбойщиков 15 (27.135 МГц)
- Расширенный диапазон 25.615–28.305 МГц в многосеточном режиме
- Память каналов с быстрым сохранением



Распаковка и первые впечатления



Рация поставляется в экологичной картонной упаковке. В комплект входят:

- Радиостанция MegaJet MJ-3031M turbo
- Микрофон-тангента с кнопками управления
- Крепёжный набор для установки
- Инструкция на русском языке

Важно: тангента новой модели несовместима с предыдущими версиями. При замене используйте штатный микрофон.

Конструкция и дизайн

Литой алюминиевый радиатор обеспечивает уверенное охлаждение даже при длительной работе на мощности. Большой динамик снизу корпуса отлично «пробивается» в шумной кабине при установке на верхней полке. Передняя панель получила многофункциональные кнопки с 2–3 назначениями каждая, что расширяет возможности управления.

Подключение и первоначальная настройка

Последовательность подключения (строго по порядку):

1. Подключите антенну диапазона 27 МГц
2. Подключите тангенту
3. Подайте питание 12 В (красный провод — «плюс»)

Первое включение:

1. Включите рацию ручкой громкости
2. Отрегулируйте шумоподаватель до исчезновения помех
3. Установите канал 15 для связи с дальнобойщиками
4. Переключитесь в AM кнопкой «AF»
5. При необходимости активируйте русскую сетку кнопкой «RU»

Управление и функции

Основные кнопки (краткое нажатие):

- **DW** — двухканальное прослушивание
- **SCAN** — сканирование диапазона
- **FR** — отображение частоты вместо номера канала
- **9F** — быстрый доступ к каналу 9 (краткое) / 15 (долгое)
- **AF** — переключение AM/FM
- **AQ** — автоматический шумоподаватель
- **RU** — русская сетка (–5 кГц)

Дополнительные функции (долгое нажатие):

- Выбор из 7 цветов подсветки
- Сканирование по 4 сохранённым каналам
- Подавитель импульсных помех
- Переключение фиксированного канала 15

Практические сценарии

Для дальнобойщиков

«На трассе М7 работаю на 15-м канале. ТУРБО «пробивает» даже в плохую погоду, связь держится 5–10 км, русская сетка выручает в Казахстане» — Владимир, международник, Новосибирск.

Для автотуристов

«В караване держим связь даже в холмистой местности. Цветной дисплей читается днём и ночью» — семья Петровых.

Для службы такси

«Качество связи улучшилось на окраинах, управление простое — не отвлекает водителя» — диспетчер «Быстрая поездка».

Технические характеристики MJ-3031M turbo

- **Диапазон частот:** 26.965–27.855 МГц (стандарт), 25.615–28.305 МГц (расширенный)
- **Мощность:** до 15 Вт (AM), до 18 Вт (FM)
- **Каналы:** до 320 (европейские и российские сетки)
- **Питание:** 12 В DC
- **Модуляция:** AM/FM
- **Дисплей:** LCD с 7-цветной подсветкой
- **Функции:** ASQ, SCAN, DW, TOT, RB, LOC

Сравнение с конкурентами

- **President Harry III** — дороже на 30–40%, ниже мощность
- **Optim 778** — сопоставимая цена, но меньше надёжность
- **Stabo XM 4006e** — сборка лучше, но цена примерно в 2 раза выше

Многосеточный режим: скрытые возможности

Удерживайте «AF» при включении — откроются сетки А–Н (25.615–28.305 МГц). Канал дальнобойщиков в этом режиме обозначается как «d-15», что исключает путаницу при переключениях.

Обслуживание и эксплуатация

Рекомендации:

- Проверяйте крепление антенны и целостность кабеля
- Не превышайте 5 минут непрерывной передачи (включите TOT)
- Держите радиатор в чистоте

Типичные проблемы и решения:

- Хрипы — проверьте антенну
- Малая дальность — проверьте и настройте КСВ
- Помехи — включите подавитель импульсных помех

Где купить

Рекомендуем покупать у официальных дилеров: гарантия, предпродажная проверка, помощь с антенной и настройкой.

Вопросы и ответы по рации MegaJet MJ-3031M turbo

1. Какая максимальная дальность связи?

5–15 км между автомобилями в равнинной местности при корректной настройке антенны; до 40 км — с базовой станцией.

2. Нужно ли разрешение в России?

Для Си-Би 27 МГц в АМ до 10 Вт — не требуется. Мощность свыше 10 Вт и работа вне стандарта требуют регистрации по правилам.

3. Совместима ли тангента от старых моделей?

Нет, у 3031 M Turbo 2024 года другая распиновка — используйте штатный микрофон.

4. Можно ли общаться с зарубежными коллегами?

Да, рация поддерживает российские и европейские сетки. Для международной связи отключите русскую сетку (–5 кГц).

5. Как сбросить настройки?

Удерживайте четвёртую кнопку вертикального ряда при включении, затем установите 15 АМ.

6. Греется ли рация при длительной работе?

Радиатор эффективный, но соблюдайте лимит передачи в 5 минут и используйте TOT.

7. Какую антенну выбрать?

Специализированную антенну на диапазон 27 МГц с КСВ ≤ 1.5 . Практичные варианты: Optim ML-145 Strong (магнит), Union CB Phobos (врезка/кронштейн), длина кабеля 3 - 7 м.

8. Сохраняются ли настройки?

Да, модель turbo хранит настройки в энергонезависимой памяти.

Полезная статья? Отправь ссылку другу: «Обзор и настройка рации MegaJet MJ-3031M turbo»



Заключение

МегаДжет MJ-3031M ТУРБО — удачное сочетание надёжности, функциональности и цены. Быстрый доступ к 15-му каналу, эффективный радиатор и современный цветной дисплей делают её оптимальным выбором для профессиональных водителей и активных автолюбителей.

Контакты

[Адрес:](#) г. Красноярск, ул. Весны, 2 (200 м. от междугородного автовокзала, рядом с Эльсити). [Схема проезда.](#)

Viber / WhatsApp / Telegram: [+7 \(902\) 990-40-90](#)

Телефоны: +7 (391) 255-70-57, 249-10-40, 242-40-90, +7 (902) 990-40-90

[Написать E-Mail](#)

2491040@mail.ru



(С) Цитирование и перепечатка материалов разрешены исключительно с указанием источника и размещением прямой ссылки на эту страницу.